

De
MA-CG/RBU-LA

Encarregado
Lucas Carneiro

Tel.
+55 19 2103-2348

Campinas
25/04/2025

Cargadores de Batería Bosch

Versão **1**
Assunto **Ficha Técnica de Cargadore de Batería Bosch – C30**
Revisado por **Lucas Carneiro**

Model no.	C30
Imagen	
PN Bosch	0189911030-KM1
Tensión de entrada	230 VAC / 50 Hz
Corriente de arranque	<50 A
Corriente nominal de entrada	Máx. 0,6 A (valor eficaz)
Potencia de entrada	60 W
Tensión nominal de salida	CC 6 V/12 V
Tensión de carga	14,7 V (± 0,25 V), 14,4 V (± 0,25 V), 7,2 V (± 0,25 V), 16,5 V (± 0,5 V)
Corriente de carga	3,8A (± 10%), 0,8A (± 10%), 1,5 A (± 0,3 A)
Corriente nominal de salida	0,8 A, 3,8 A
Corriente inversa	< 5 mA (sin entrada de CA)
Grado de protección	IP65 (hermético al polvo y protegido contra salpicaduras de agua)
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido de 6 V y 12 V (WET, EFB, GEL, AGM y VRLA abierta)
Capacidad de la batería	6 V: 1,2 Ah–14 Ah, 12 V: 1,2 Ah–120 Ah
Fusible (interno)	3,15 A
Fusible (portafusibles)	10 A
Nivel de ruido	< 50 dB(A)
Temperatura	0°C a + 40°C

De
MA-CG/RBU-LA

Encarregado
Lucas Carneiro

Tel.
+55 19 2103-2348

Campinas
25/04/2025

Relatório

Versão 1

Assunto Ficha Técnica de Cargadores de Bateria Bosch

Dimensiones	169 x 81 x 54 mm (L x An x Al)
Detalle el material del producto	plásticos, metales, materiales semiconductores
Detalle el uso recomendado del producto	1. Identifique el tipo de batería y el voltaje correcto. 2. Conecte correctamente, respetando la polaridad. 3. Monitoree el proceso de carga y evite la sobre-carga. 4. Desconecte y guarde de forma segura. 5. ¡Siempre lea el manual!
Detalle los elementos que incluye adicional el producto	1 Gancho móvil, 1 Bolsa, 2 terminales
Detalle que productos de la foto NO incluye dentro de la compra	No aplica

MA-CG/RBU-LA